

Описание

Полностью синтетический, совместимый с пластмассами спрей для очистки загрязненных электродеталей и ухода за ними. Защищает электронные детали от коррозии путем вытеснения влаги и воды. Проникает под оксидную и сульфидную пленку, в результате этого снижается контактное сопротивление, обеспечивается защита электронных деталей и надежность работы. Не оказывает агрессивного действия на пластик и резиновые детали. Быстро сохнущая формула не оставляет налета и не содержит силикона.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- не содержит силикона
- не оставляет остатков
- уменьшает сопротивление контактов
- нейтрально при контакте с резиной и пластиком
- также подходит для работы в перевернутом состоянии
- подползает под влажность и вытесняет её
- очищает загрязнённые контакты

Технические данные

Цвет / внешний вид	blue
База	synthetic oil
Вязкость при 40°C	49,5 мм²/с
Вязкость при 100°C	7 мм²/с
Индекс вязкости	145
Температура застывания	-53 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	2,1 % массы DIN ISO 2909
Содержание воды	40 ppm $\Omega \cdot \text{см}$ DIN 51 581
Число нейтрализации	0,03 мг KOH/г DIN 51 777 T 1
Коррозия меди	0-1 DIN 51 809
Удельное сопротивление	$1,6 \cdot 10^9 \Omega \cdot \text{см}$
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для технического обслуживания, ухода, очистки и защиты всех электрических деталей на автомобиле, например, штекерных и зажимных соединений, цоколей ламп, кабельных разветвителей, элементов схем, реле, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, предохранителей, клемм аккумуляторов и антенн, а



также для смазки деталей точной механики.

Применение

Распылить на электродетали перед монтажом, а затем смонтировать их. На контактах с сильными коррозионными повреждениями оставить на более длительное время. Отошедшие остатки коррозии стереть тряпкой или щеткой. Раскладная распылительная трубка обеспечивает точечное распыление. Если распылительная трубка сложена, распыление производится на большой площади. Распыление также возможно в перевернутом положении. **Указание:** После распыления дать 10 мин. времени на испарение, прежде чем подсоединять деталь к источнику напряжения.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 7386
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.